

LICHTSTANDEN SOLO

DIRK SCHEELE

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

Alle lichtstanden te programmeren onder faders.

Fader	1			
Cue	Tijdens In/Uitloop			
		Armaturen	Channels	Percentage
		Zaallicht	100	Full
		Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	50%
		Totaal L147	11/15/21/23	40%
		Zij vloer	61/62	60%

Fader	2			
Cue	Aanvang			
		Armaturen	Channels	Percentage
		Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Full
		Front L136 M	42	50%
		Front L152 M	52	50%
		Zij vloer	61/62	40%
		Special deur en raa	31/32	30%

Fader	3			
Cue	3x3=9			
		Armaturen	Channels	Percentage
		Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Full
		Totaal L147	11/15/21/23	40%
		Front L136	41/42/43	50%
		Front L152	51/52/53	50%
		Zij vloer	61/62	50%
		Special raam	32	40%

Fader	4			
Cue	Zag twee beren			
		Armaturen	Channels	Percentage
		Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Full
		Totaal L115	4/13	65%
		Front L136	41/42/43	55%
		Front L152	51/52/53	55%
		Special raam	32	40%

Fader	5		
Cue	Op een klein stationnetje		
	Armaturen	Channels	Percentage
	Totaal L147	11/15/21/23	65%
	Totaal L115	4/13	45%
	Front L136	41/42/43	55%
	Front L152	51/52/53	55%
	Zij vloer	61/62	70%

Fader	6		
Cue	In de maneschijn		
	Armaturen	Channels	Percentage
	Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Full
	Front L136 M	42	50%
	Front L152 M	52	50%

Fader	5	Na maneschijn terug naar fader 5
Cue	Nieuw liedje	

Fader	7		
Cue	Lang zal die leven		
	Armaturen	Channels	Percentage
	Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Full
	Totaal L126	2/6/24/26	Full
	Totaal L147	11/15/21/23	60%
	Front L136	41/42/43	55%
	Front L152	51/52/53	55%

Fader	8		
Cue	Hokey Pokey		
	Armaturen	Channels	Percentage
	Totaal L115	4/13	65%
	Totaal L126	2/6/24/26	Full
	Totaal L147	11/15/21/23	60%
	Front L136	41/42/43	55%
	Front L152	51/52/53	55%
	Zij vloer	61/62	65%
	Special deur en raa	31/32	30%

Fader	10	Zaallicht altijd zachtjes aan tijdens voorstelling
Cue	ZAALLICHT	

STELLIJST SOLO

DIRK SCHEELE

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

Armaturen	Channels	Focus
Totaal L195	1/3/5/12/14/16/22/25	Tegenlicht engels en 22/25 als gekruisd over huisje
Totaal L115	4/13	Tegenlicht gekruisd voor huisje
Totaal L126	2/6/24/26	Tegenlicht recht vooruit, voor huisje, bundel verticaal
Totaal L147	11/15/21/23	Tegenlicht recht vooruit, voor huisje, bundel verticaal
Front L136	41/42/43	Engels totaal van voorrand tot en met hegje
Front L152	51/52/53	Engels totaal van voorrand tot en met hegje
Zij vloer	61/62	Zijlicht vanaf knie tot kruin in midden van vloer
Special deur	31	Vierkant gesneden - onscherp
Special raam	32	Vierkant gesneden - onscherp

Dirk Scheele

In Holland staat een huis

ALGEMEEN

Naam gezelschap: Dirk Scheele Producties
Adres: Zamenhofstraat 150 unit 110 1022 AG Amsterdam
Telefoon: 020 4942074
E-mail: info@dirkscheele.nl
Naam voorstelling: In Holland staat een huis
Genre: Kindervoorstelling 2+
Pauze: · N.v.t.
Speelduur: · CA 50 a 60 minuten

TECHNICI

Contactpersoon techniek: Nanine de Jong, Soundcheck Nederland
Postadres: Prof. Oppenheimstraat 8 5463 ED Veghel
Telefoon: 06 39194210
E-mail: naninedejong@live.nl
Benodigd aantal technici 1 Technicus
Totaal aantal personen: 2 Personen
Aankomst techniek: Ca 3 uur voor aanvang
Aankomst spelers: Ca 1,5 uur voor aanvang
Aantal kleedkamers: 1 Kleedkamer

GELUID

Geluidsinstallatie: De geluidsinstallatie van de locatie wordt gebruikt. Deze dient een goede spreiding te hebben waardoor het geluid op alle plaatsen van dezelfde hoge kwaliteit is. Dit in verband met het laag houden van het volume i.v.m. jonge luisteraars.

Geluidsinstallatie dient dan ook van een A merk te zijn b.v. Synco L Acoustics D & B Audio techniek of Meyersound. Is dit niet het geval graag direct contact. Tegen een kleine meerprijs kunnen wij zelf een installatie mee brengen.

Mengtafel: Eigen mengtafel

Monitoren: Eigen monitoren

Multikabel: Multi van de locatie wordt gebruikt, 5x mic, 2x monitor return + L, R

Microfoons: Gezelschap neemt eigen microfoons mee

Priklijst Dirk Scheele Solo

Kanaal	Wat	Microfoon
1	Acoustisch gitaar	Zender
2	Elektrische gitaar L	XLR out
3	Elektrische gitaar R	XLR out
4	Vocal Dirk	Zender

